



USOMULTKU



# LNFB KU **MULTIPONTO**



- Mais estabilidade de sinal
- Imagens nítidas
- Para antenas OFFSET
- Polarização vertical e horizontal
- Alto ganho 60dB
- Múltiplos pontos de TV



# USOMULTKU



## Especificação Técnica

**Faixa de frequência de entrada:** 11,7~12,75 GHz

**Faixa de frequência de saída:** 950~25w00 MHz

**Frequência de L.O V:** 10,259 GHz

**Frequência de L.O H:** 11,4 GHz

**Figura de ruído:** 1 dB Max.

**Relação F/D:** 0,6

**Tipo de Antena:** Offset

**Polarização cruzada:** 22db (mín.)

**Ganho:** 55 dB (mín.). 60 dB (típico)

**Ruído de fase:** 1 KHz – 60 dBc/Hz

10 KHz – 80 dBc/Hz

100 KHz – 90 dBc/Hz

**P1dB:** 3dB

**Retorno:** 7,5 Db

**Conector de Saída:** Tipo F 75 ohms

**Alimentação:** 11,5 ~ 19 V DC

**Consumo de corrente:** 110 mA (típico) 150 mA (máximo)

**Temperatura operacional:** -30°C ~ 60°C

**VSWR:** 2,0:1

**Rejeição de imagem:** 40db min.

**Suporte:** Whatsapp 12 99100 6131

[suporte@greatek.com.br](mailto:suporte@greatek.com.br)

[www.grupogreatek.com.br](http://www.grupogreatek.com.br)

**Greatek**